

Wichtige Tastenkombinationen

Konfigmenü	<p>1. Beim Einschalten READY drücken und warten bis die LED über dieser Taste ausgeht (ca. 3-5 Sek.). Taste loslassen.</p> <p>2. Warten bis in der Anzeige SET UP oder EINSTELLUNG erscheint.</p> <p>Konfigurationsausdruck (Statusblatt)</p> <p>3. Weißes Papier einführen.</p> <p>4. READY drücken.</p> <p>Drucker konfigurieren</p> <p>3a. Ausgefülltes Konfigpapier einlegen ⇒ Drucker liest Werte ein.</p> <p>3b. Weißes Papier einführen. ⇒ Im Anzeigenfeld erscheint die Info, was ausgedruckt werden kann</p> <p>Es gibt 6 Konfigurationspapiere, die mit STATION 1 ausgewählt und im LED-Feld angezeigt werden. Den Ausdruck startet man jeweils mit STATION 2.</p> <p>+ Hardwarekonfiguration (“CONF”) + Programme 1, 2, 3 und 4 + Druckausrichtung (“TUNE”)</p>
Konfigmenü - Ende	Papier ggfls entfernen und READY drücken
Hexdump - An	<p>1. Beim Einschalten STATION 2 drücken und warten bis alle Lampen gleichzeitig aufleuchten. Taste loslassen.</p> <p>2. Warten bis Drucker Ruhe gibt und nur die obere LED blinkt. Papier einführen.</p>
Hexdump - Aus	Drucker ausschalten
LAN-Modelle ab V1.27: IP-Adresse anzeigen	<p>Wird der Drucker neu in Betrieb genommen und er sucht sich mit DHCP seine Adresse, ist gegebenenfalls einige Minuten zu warten, ehe die IP-Adresse verfügbar ist.</p> <p>IP-Adresse anzeigen: Gleichzeitig READY und EJECT drücken.</p> <p>Rückkehr zur Standardanzeige: EJECT drücken.</p>
LAN-Konfiguration	Drucker mit Netzwerkschnittstelle können über den Browser konfiguriert werden. Dazu die IP-Adresse des Druckers eingeben. Zum Speichern der Konfigdaten ist als Benutzer und Passwort jeweils “ root ” einzugeben